



Fronius Smart Meter.

Designed to monitor.

Önce ölçüm, sonra optimizasyon:

Fronius Smart Meter

- 01 Katma değer ile veriler
- 02 Tasarruf dahil
- 03 Her şeye hazır

Enerji akımlarını görselleştirin, yönetin ve optimize edin: Etkili bir enerji yönetimi sadece doğru veriler mevcutsa mümkündür. Fotovoltaik tesisler için sunduğumuz çift yönlü ve akıllı elektrik sayacımız Smart Meter da tam olarak bunları sunmaktadır. Hızlı, güvenli ve titiz. **Fronius Smart Meter. Designed to monitor.**

Ürünün genel güçlü yönleri

01 Katma değer ile veriler

Fotovoltaik tesis optimizasyonunun temeli: Çift yönlü Smart Meter ürünlerimiz, ağıdan gelen veya ağa akan tüm enerji akışlarını ölçmekte ve böylelikle değerli bilgiler toplamaktadır. Bunu da hızlı, güvenli ve titiz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler, doğru bir şekilde kullanıldığında fotovoltaik tesis sahiplerine ciddi tasarruflar sağlayabilecek bir katma değere sahiptir.

02 Tasarruf dahil

Sürdürübilir bir şekilde para ve enerji tasarrufu elde edin: İnverter ve görselleştirme aracımız Fronius Solar.web ile birlikte temel bir aksesuar olarak kullanılan Smart Meter'imiz bunu mümkün kılmaktadır. Bu şekilde enerji akışları görselleştirilebilmekte, yönetilebilmekte ve dolayısıyla da optimize edilebilmektedir. Böylelikle de veri tabanında etkili bir enerji yönetimi yapılabilmektedir.

03 Her şeye hazır

Herkes için uygun ürün var: Smart Meter ürünlerimizin çeşitliliği tüm kullanım alanlarını kapsar; ister özel hane isterse de ticari kullanım için olsun.



Fronius Smart Meter IP*

LAN ve WLAN bağlantısıyla akıllı elektrik sayacı.

Teknik özellikler	Fronius Smart Meter	
	IP	
Anma gerilimi	V	100 - 240 (3 x 208 - 480)
İşletme gerilimi aralığı	%	-10 ile +10 arasında
Nominal frekans	Hz	47 - 63
Maksimum akım	A	5000
Şebeke türü		1PN, 2PN, 3PN
Faz iletkeninin kesiti	mm ²	1,5 - 4
Nötr iletkenin kesiti	mm ²	1,5 - 4
Akım dönüştürücü ve iletişim hatlarının kesiti	mm ²	0,25 - 2,5
Öz tüketim	W	1
Start akımı	mA	20 (maks. 30)
Doğruluk derecesi sınıfı		1
Etkin enerji hassasiyet sınıfı		Sınıf 1 (EN 62053-21) / Sınıf B (EN 50470-3)
Reaktif enerji hassasiyet sınıfı		Sınıf 2 (EN 62053-23)
Kısa süreli aşırı akım		3 x Imaks / 20 s
Montaj		İçeriye (DIN rayı)
Mahfaza		DIN 43880 uyarınca 3 modül
Koruma derecesi		IP20 (ön çerçeve), IP30 (bağlantılar)
Çevre sıcaklığı	°C	-25 ile +55 arasında
Ebatlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	mm	90 x 53 x 58
Ağırlık	g	132
İnvertere arabirim		Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (WLAN, LAN)
Akım dönüştürücüler		Birincil: 1 - 5000 A / İkincil: Sadece 333 mV çıkış gerilimine sahip akım dönüştürücüler kullanın

* İlgili ülkedeki ürün sunumuna ve sertifikalandırmaya bağlıdır



Fronius Smart Meter TS*

Dokunmatik ekran kontrollü akıllı elektrik sayacı.

Teknik Özellikler	
Anma gerilimi	V
İşletme gerilimi aralığı	%
Nominal frekans	Hz
Maksimum akım	A
Şebeke türü	
Faz iletkeninin kesiti	mm ²
Nötr iletkenin kesiti	mm ²
Akım dönüştürücü ve iletişim hatlarının kesiti	mm ²
Öz tüketim	W
Start akımı	mA
Doğruluk derecesi sınıfı	
Etkin enerji hassasiyet sınıfı	
Reaktif enerji hassasiyet sınıfı	
Kısa süreli aşırı akım	
Montaj	
Mahfaza	
Koruma derecesi	
Çevre sıcaklığı	°C
Ebatlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	mm
Ağırlık	g
İnvertere arabirim	
Ekran	
Akım dönüştürücüler	

Fronius Smart Meter		
TS 100A-1	TS 65A-3	TS 5kA-3
230	208 - 400	400 - 480
-30 ile +20 arasında	-20 ile +20 arasında	-20 ile +15 arasında
45 - 65	45 - 65	45 - 65
1 x 100	3 x 65	3 x 5.000
1PN	2PN, 3P, 3PN	1PN, 2PN, 3P, 3PN
1 - 25	1 - 16	1 - 4
1 - 25	1 - 16	1 - 4
0,05 - 1,5	0,05 - 1,5	0,05 - 1,5
<=1	<=1	<=1
40	20	10
1	1	1
Sınıf 1 (EN 62053-21) / Sınıf B (EN 50470-3)		
Sınıf 2 (EN 62053-23)		
3000 A / 10 ms	1950 A / 10 ms	30 A / 500 ms
İçeriye (DIN rayı)		
DIN 43880 uyarınca 2 modül	DIN 43880 uyarınca 3 modül	DIN 43880 uyarınca 3 modül
IP 51 (ön çerçeve), IP 20 (bağlantılar)		
-25 ile +65 arasında		
91,5 x 35,8 x 63,0	91,5 x 53,8 x 63,0	91,5 x 53,8 x 63,0
160	240	240
Modbus RTU (RS485)		
3 x 8 yer / dokunmatik ekran		
		Birincil: 1 - 5000 A / İkincil: Sadece 5 A başlangıç akımına sahip akım dönüştürücüler kullanın



Fronius Smart Meter WR*

Akım dönüştürücü kontrollü akıllı elektrik sayacı.

Teknik Özellikler	
Anma gerilimi	V
İşletme gerilimi aralığı	%
Nominal frekans	Hz
Maksimum akım	A
Şebeke türü	
Faz iletkeninin kesiti	mm ²
Nötr iletkenin kesiti	mm ²
Akım dönüştürücü ve iletişim hatlarının kesiti	mm ²
Öz tüketim	W
Start akımı	mA
Doğruluk derecesi sınıfı	
Etkin enerji hassasiyet sınıfı	
Montaj	
Koruma derecesi	
Çevre sıcaklığı	°C
Ebatlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	mm
Ağırlık	g
İnvertere arabirim	
Akım dönüştürücüler	

Fronius Smart Meter	
WR 100 - 600 V-3	
	120 - 600
	-15 ile +15 arasında
	45 - 65
	3 x 6.000
	1PN, 2P, 2PN, 3P, 3PN
	2,5'e kadar
	2,5'e kadar
	2,5'e kadar
	1,75
	40
	0,5
ANSI C12.20 sınıf 0.5 ve ANSI C12.1 uyarınca doğruluk derecesi	
İçeride: Duvar montajı	
Dışarıda: NEMA 3R veya 4 / IP66 koruma dereceli bir kontrol kabinine montaj	
IP40	
-40 ile +80 arasında	
153 x 85,1 x 38,0 (6,02 inç x 3,35 inç x 1,50 inç)	
233	
Modbus RTU (RS485)	
Birincil: 1 - 6000 A / İkincil: Sadece 333 mV çıkış gerilimine sahip akım dönüştürücüler kullanın	

Fronius Smart Meter için akım dönüştürücü

Özgürce ölçüm yapın

Risksiz fotovoltaik optimizasyonu: Büyük fotovoltaik tesislerde yüksek başlangıç akımları artık doğrudan ölçüm yapan Smart Meter'ler ile belirlenmemektedir. Akım dönüştürücüsü Fronius Smart Meter CT, ölçülen akımı, güvenli bir şekilde ölçülen ve hesapla dönüştürülen bir sinyale çevirmektedir. Fronius Smart Meter CT'nin kurulumu son derece rahattır: Akım dönüştürücü, Split-Core teknolojisi sayesinde kablonun kurulum için bağlanması gereklilikten kılmanın kablo hattının etrafına yerleştirilebilmektedir.



		Fronius Smart Meter CT A				
		100A/5A	150A/5A	200A/5A	250A/5A	400A/5A
Teknik Özellikler		Fronius Smart Meter uyumlu Fronius Smart Meter TS 5kA-3 Fronius Smart Meter 50kA-3				
Doğruluk derecesi		1 ¹				
Kurulum türü		Katlanır dönüştürücü				
Ebatlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)		mm	66,5 x 45 x 34,4			81,5 x 57 x 38,4
Çap		mm	24			36
Kablo uzunluğu		m	1			
Sıcaklık aralığı		°C	-40 ile +65 arasında			
Direnç Içerimi	Sınıf 1	VA	0,3	1	1	2,5
						5

¹ Direnç ölçümüne bağlı



		Fronius Smart Meter CT V		
		100A/333mV	250A/333mV	400A/333mV
Teknik Özellikler		Fronius Smart Meter WR 100 - 600 V-3 Fronius Smart Meter IP		
Fronius Smart Meter uyumlu		1		
Doğruluk derecesi		Katlanır dönüştürücü		
Kurulum türü		46 x 31,5 x 31,5		
Ebatlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)		mm	66,5 x 45 x 34,4	81,5 x 57 x 38,4
Çap		mm	16	24
Kablo uzunluğu		m	1	
Sıcaklık aralığı		°C	-40 ile +65 arasında	

Fronius İstanbul
Elektronik Ticaret ve Servis Ltd. Şti.
BOSB, Aydinlı Mahallesi
Batı Caddesi, 3. Sokak, No:1
34953 Tuzla – İstanbul, Türkiye
pv-sales-turkey@fronius.com
www.fronius.com.tr

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Metin ve resimler, baskı tarihindeki
güncel teknolojik bilgileri yansıtmaktadır.
Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Özenle
hazırlanmış olmasına rağmen, bütün
bilgiler içi garanti verilmesi mümkün de-
ğildir. Bilgi sınıfı: Herkese açık. Copyright
© 2024 Fronius™. Her hakkı saklıdır.